

Switch slučovač HDMI 4K s dálkovým ovládáním

- HDMI 2.0 switch se používá pro přepínání zdrojů signálu HDMI 2.0.
- Je kompatibilní s jakýmkoli zařízením, které má konektor HDMI.
- Přepínač nevyžaduje instalaci dalších ovladačů, stačí jen zapojit kabely a produkt je připraven k použití.

Lze připojit **3 vstupní zařízení** a jedno výstupní (TV, monitor). Mezi vstupy lze přepínat.

1. Manuální
2. Dálkovým ovládáním
3. Automaticky – switch sám rozpozná neaktivní vstupy a přepne na vstup zesiluje přenášený signál a neztrácí kvalitu.

2 provozní režimy

- První je **inteligentní**, po připojení/zapnutí zdroje (musí být zapnuto napájení) sám spínač automaticky vybere ten zdroj.
Jakmile zdroj vypnete/odpojíte, samotný přepínač také vybere další zdroj, který je zapnutý.
- Druhý režim je **manuální**, umožňuje manuální výběr pomocí tlačítka „VYBRÁNO“ na rozdělovači nebo pomocí dálkového ovladače.

Ovladač

- dálkové ovládání s IR senzorem
- To umožňuje pohodlné přepínání portů. Například nemusíte vstávat z pohovky, abyste přepnuli daný port – stačí použít dálkové ovládání

Technická specifikace

- kvalita: ULTRA HD 4K
- podporované rozlišení: 4K 3840 × 2160 30 Hz, 1920 × 1080 60 Hz;
- ULTRA HD 1080p 60 Hz; 1920×1200, 1440p; VGA 640×480, 800×600, 1024×768, 1920×1200
- 3D podpora: ano
- počet vstupů: 3
- počet výstupů: 1
- Šířka pásma: maximálně 3,4 Gpbs / 250MHz
- shoda se standardem: HDMI v1.4
- Barvy: 12 bitů na kanál
- Ultra HD 1080p 4K
- 3D vertikální frekvenční rozsah: 50/60 Hz
- provozní teplota: 0 ° C do + 70 ° C
- počet provozních režimů: 2
- rozměry (délka / šířka / výška): 1,7 / 8 / 5,7 cm
- délka napájecího kabelu: 50 cm
- délka IR senzoru: 100cm
- hmotnost: 0,14 kg

Obsah balení:

- slučovač HDMI
- dálkový
- IR senzor
- napájecí kabel
- oboustranná lepicí páska

